

Przepl. NET-i

Centralny program zarządzania wizją



Live

Odtwarzanie

Mapa



Cechy użytkowe

- Oprogramowanie monitorowania dla produktów obserwacji firmy Samsung : Obsługuje DVR, NVR, kamery sieciowe i kodery
- Do 32 kanałów jednocześnie monitorowanych w czasie rzeczywistym na jednym komputerze (w przypadku używania dwóch monitorów)
- Wspomaga różne formaty video: H.264, MPEG4, MJPEG
- Obsługa różnych rozdzielczości obrazu : Megapiksel (1M, 2M), 4CIF, Half D1, VGA, CIF
- Łatwe monitorowanie za pomocą przeglądarki E-map
- Obsługa dźwięku dwukierunkowego
- Zdalne sterowanie PTZ i mocny zoom (sterowanie kliknięciem)
- Obsługa różnych opcji wyszukiwania i odtwarzania : Wyszukiwanie według daty i czasu : Wyszukiwanie zdarzeniowe (Alarm, Ruch, Inteligentna analiza obrazu) : Odtwarzanie z prędkością normalną, odtwarzanie do tyłu, szybko/wolno do przodu, skokowo do przodu
- Zawiadomianie o wystąpieniu zdarzenia : Podświetlenie ramki obrazu : Wyświetlanie wiadomości dziennika zdarzeń w czasie rzeczywistym
- Możliwość tworzenia kopii zapasowej : Ręczne tworzenie kopii zapasowej : AVI, REC1, format SEC : Kopia zapasowa na CD/DVD : Tworzenie kopii zapasowej na nośnikach zewnętrznych (USB, NAS)
- Ręczna rejestracja (do 1 kanałów) przez całą dobę
- Wielopoziomowy dostęp użytkowników i zarządzanie uprawnieniami
- Interfejs użytkownika w wielu językach: Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, turecki, rosyjski, chiński, japoński, koreański
- Automatyczne wyzyskiwanie kamer sieciowych w celu ich szybkiej i łatwej konfiguracji
- Łatwe zarządzanie urządzeniami (konfigurowanie, uaktualnianie wbudowanego oprogramowania)
- Automatyczne uaktualnianie (łączenie się z serwera aktualizacji Samsung)

Parametry techniczne

		Net-i viewer
Sprzęt, który będzie użyty	Obsługiwane urządzenia	Kamera sieciowa, koder, DVR, NVR
	Maks. urządzeń rejestrujących	250
	Multi-monitor	Maks 2 (2 na żywo)
	Tryby podziału ekranu	1 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 16 (pełny ekran-)
Monitorowanie na żywo	Funkcja kontroli 3 stopni swobody (PTZ)	Pan, Tilt, Zoom, Ostrość, Ustawienia wstępne, auto panorama, skanowanie, wzorzec
	Cyfrowe powiększanie/zmniejszanie obrazu	Obsługiwany
	Zrzut ekranu / druk obrazu	Obsługiwany
	Lokalne (zdalne) odtwarzanie/Kopia zapasowa	Obsługiwany
	Zmienia format wizji	AVI, REC1, SEC
Odtwarzanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie wg kalendarza, wyszukiwanie wg zdarzeń, wyszukiwanie wg klipów video
	Powiększa /pomniejsza cyfrowo na obrazie	Obsługiwany
	Migawka /drukuj obraz	Obsługiwany
Monitorowanie	Wyświetlacz	Obsługiwany
sygnałów zdarzenia	Filtrowanie	Zbędny sygnał
Użytkownik		Admin, operator, użytkownik
MAPA	Numer mapy	2,000 map, 20 układów
	Obsługuje obraz	JPEG/BMP/GIF/PNG
Dane techniczne systemu		Procesor: Intel Core2Quad, ponad 2.5 GHz, RAM : ponad 3GB . Pamięć video: 512 MB, HDD: ponad 200GB . SO: Window XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Basic/Premium/Ultimate Windows 7 DirectX 8.1 lub nowszy Rozdzielczość wyświetlacza: Powyżej 1,280 x 1,024, kompatybilny z OpenGL

* Nie wszystkie urządzenia obsługują w pełni te pozycje. Niektóre z tych pozycji nie są obsługiwane w niektórych urządzeniach.

Obsługiwany model

Przeplądarka Net-i

(Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia, wykaz modeli obsługiwanych może ulec zmianie.)

- Kamery sieciowe: SNC-550/570/1300, SNB-3000/2000, SNV-3080
SND-460V/560/3080/3080F
SNP-3750/3350/3300A/1000A/3370, SNC-C6225/C7225/C7478
- Koder - SNS-400/100
- DVR : seria SHR-8000/7000/6000, SVR-1670
SRD-1630(D)/1610(D)/830(D)/470(D)
- SNS-SF064/032/016/008/004/001
- Kontroler: SSC-5000